



# GUARDIANI DEL PO

## CONVERSIONE CANALI FREQUENZE

### FREQUENZE LPD

LPD-01 433.075	LPD-24 433.650	LPD-47 434.225
LPD-02 433.100	LPD-25 433.675	LPD-48 434.250
LPD-03 433.125	LPD-26 433.700	LPD-49 434.275
LPD-04 433.150	LPD-27 433.725	LPD-50 434.300
LPD-05 433.175	LPD-28 433.750	LPD-51 434.325
LPD-06 433.200	LPD-29 433.775	LPD-52 434.350
LPD-07 433.225	LPD-30 433.800	LPD-53 434.375
LPD-08 433.250	LPD-31 433.825	LPD-54 434.400
LPD-09 433.275	LPD-32 433.850	LPD-55 434.425
LPD-10 433.300	LPD-33 433.875	LPD-56 434.450
LPD-11 433.325	LPD-34 433.900	LPD-57 434.475
LPD-12 433.350	LPD-35 433.925	LPD-58 434.500
LPD-13 433.375	LPD-36 433.950	LPD-59 434.525
LPD-14 433.400	LPD-37 433.975	LPD-60 434.550
LPD-15 433.425	LPD-38 434.000	LPD-61 434.575
LPD-16 433.450	LPD-39 434.025	LPD-62 434.600
LPD-17 433.475	LPD-40 434.050	LPD-63 434.625
LPD-18 433.500	LPD-41 434.075	LPD-64 434.650
LPD-19 433.525	LPD-42 434.100	LPD-65 434.675
LPD-20 433.550	LPD-43 434.125	LPD-66 434.700
LPD-21 433.575	LPD-44 434.150	LPD-67 434.725
LPD-22 433.600	LPD-45 434.175	LPD-68 434.750
LPD-23 433.625	LPD-46 434.200	LPD-69 434.775

LO STEP UTILIZZATO PER LE FREQUENZE È DI 25 KHZ

### FREQUENZE PMR

PMR-01 446.00625	PMR-04 446.04375	PMR-07 446.08125
PMR-02 446.01875	PMR-05 446.05625	PMR-08 446.09375
PMR-03 446.03125	PMR-06 446.06875	

LO STEP UTILIZZATO PER LE FREQUENZE PMR È DI 6,25 KHZ

### CODICI CTSS PER PMR

Codice-01 67,0	Codice-14 107,2	Codice-27 167,9
Codice-02 71,9	Codice-15 110,9	Codice-28 173,8
Codice-03 74,4	Codice-16 114,8	Codice-29 179,9
Codice-04 77,0	Codice-17 118,8	Codice-30 186,2
Codice-05 79,7	Codice-18 123,0	Codice-31 192,8
Codice-06 82,5	Codice-19 127,3	Codice-32 203,5
Codice-07 85,4	Codice-20 131,8	Codice-33 210,7
Codice-08 88,5	Codice-21 136,5	Codice-34 218,1
Codice-09 91,5	Codice-22 141,3	Codice-35 225,7
Codice-10 94,8	Codice-23 146,2	Codice-36 233,6
Codice-11 97,4	Codice-24 151,4	Codice-37 241,8
Codice-12 100,0	Codice-25 156,7	Codice-38 250,3
Codice-13 103,5	Codice-26 162,2	